

## NABÍJANIE MODULU POWERUP 4.0

Vložte zástrčku micro-USB do zásuvky na zadnej strane modulu. Druhý koniec zapojte do akéhokoľvek zdroja napájania USB. Na module sa rozsvieti červená kontrolka. Úplné nabitie trvá približne 25 minút. Modul je plne nabitý, keď kontrolka zhasne.

## PRIPOJENIE MODULU POWERUP 4.0

Stiahnite si aplikáciu POWERUP 4.0 do svojho mobilného zariadenia z App Store alebo Google Play. Na mobilnom zariadení zapnite funkciu Bluetooth "On" (Zapnuté). Vypnite funkciu WiFi "Off" (Vypnuté), aby ste zabránili prípadnému rušeniu.

## Spustite aplikáciu POWERUP 4.0.

Zapnite modul POWERUP 4.0. Zadné vrtule sa na chvíľu roztočia a zaznie gong. Modrá kontrolka začne pomaly blikáť. Kým sa na obrazovke fly zobrazí nápis "Searching" (Vyhľadávanie), dotknite sa mobilným zariadením modulu POWERUP 4.0. Pripojenie by malo trvať 2-5 sekúnd. Kontrolka modulu začne dvakrát blikáť. Teraz ste pripojení!

**POZNÁMKA:** Pre čo najlepšiu kontrolu dosahu narovnajte anténu do vertikálnej polohy.

## VÝROBA PAPIEROVÉHO LIETADLA

Vyberte si jeden z našich vytlačených vzorov (sú súčasťou balenia) alebo použite štandardný kopírovací papier (veľkosti A4 alebo US letter). Sledujte videá "Ako skladať" na našej webovej stránke. Ďalšie návrhy papierových lietadiel nájdete v časti "Šablóny", kde sú k dispozícii tlačiteľné šablóny so skladacími líniami.

**PROTIP:** Nezabudnite vystrihnúť a mierne ohnúť zadnú časť podľa nákresov a videonávodov. Tie majú pri lietaní obrovský význam! Pripevnite priečnu tyč k telu z uhlíkových vlákien a otáčajte, kým sa nezaistí na svojom mieste. Vložte prednú časť kýlu lietadla (nos lietadla) do svoriek modulu POWERUP 4.0, pričom dbajte na to, aby kýl zapadol až do svoriek. Klipy by mali byť na spodnej strane lietadla a tyč z uhlíkových vlákien by mala spočívať nad a medzi krídlami. V určenej oblasti a nad tyčou z uhlíkových vlákien a na oboch stranách priečnej tyče nalepte pásku.

## RIADENIE PRE PILOTOV NA ZVÝŠENIE VÝKONU

Letové postupy - napríklad vzlet, pristátie a riešenie problémov nájdete v kompletnej príručke alebo vo videoklipoch na našej webovej stránke. <http://bit.ly/POWERUP4UG>

**BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE** **Odporúčaný vek: Nie je určené pre deti do 14 rokov.** **Toto** nie je hračka. Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie - nenevyhadzujte. Napriek tomu nezabudnite dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia: Osoby s dlhými vlasmi by si mali stiahnuť vlasy dozadu a upevniť ich gumičkou. Ak sa vlasy zachytia o vrtuľu, odpojte vrtuľu od motora, aby ste vlasy uvoľnili. **Nikdy** nedovoľte, aby sa vrtuľa dostala do blízkosti niekoho očí. - Predtým, ako budete držať lietadlo v ruke alebo na ňom vykonávať akékoľvek úpravy, posuňte a uzamknite posuvník plynu v aplikácii smartfónu na minimum, aby sa vrtuľa prestala otáčať. **Nikdy** nedržte vrtuľu, keď je plynová rukoväť zdvihnutá. Ak sa vrtuľa zasekne, okamžite znížte plyn. Pred opätovným zdvihnutím plynu vyriešte príčinu. Po použití sa nikdy nedotýkajte motorov, pretože sa môžu veľmi zahriať. Aby ste predišli poškodeniu inteligentného modulu POWERUP, vždy ho pred aktiváciou vrtule pripevnite k papierovému lietadlu.

## UPOZORNENIA PRE NABÍJANIE Pred nabíjaním si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a upozornenia

manipuláciou, nabíjaním alebo používaním Li-po akumulátora. **POZOR:** Všetky pokyny a upozornenia sa musia presne dodržiavať. Nesprávna manipulácia s Li-po akumulátormi môže mať za následok požiar, zranenie osôb a/alebo poškodenie majetku. Manipuláciou, nabíjaním alebo používaním dodanej Li-po batérie preberáte všetky riziká spojené s lítiovými batériami. - Ak sa batéria kedykoľvek začne nafukovať alebo napučiavať, prestaňte ju okamžite používať. Ak nabíjate alebo vybíjate, prerušte nabíjanie a odpojenie. Pokračovanie v používaní, nabíjaní alebo vybíjaní batérie, ktorá sa nafúkne alebo napučí, môže viesť k požiaru. Akumulátor vždy skladujte pri izbovej teplote na suchom mieste, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Batériu vždy prepravujte alebo dočasne skladujte pri teplote od -200C do 350C. Batériu ani lietadlo neskladujte v aute alebo na priamom slnečnom svetle. Ak je batéria uložená v horúcom aute, môže sa poškodiť alebo dokonca vznietiť. Batériu vždy nabíjajte mimo horľavých materiálov. Vždy pred nabíjaním batériu skontrolujte a nikdy ju nenabíjajte poškodené batérie. Vždy po nabíjaní batériu odpojte a nechajte nabíjačku medzi nabíjaním

ochladiť. Vždy počas nabíjania neustále kontrolujte teplotu akumulátora. Používajte iba nabíjačku špeciálne určenú na nabíjanie Li-po akumulátorov. Nenabíjanie akumulátora pomocou kompatibilnej nabíjačky môže spôsobiť požiar s následkom zranenia osôb a/alebo poškodenie majetku. - Nikdy nezakrývajte výstražné štítky páskami s háčikmi a slučkami. **Nikdy** nenechávajte nabíjanie batérií bez dozoru. **Nikdy** nenabíjajte batérie mimo odporúčaných úrovní. - **Nikdy** sa nepokúšajte batériu alebo nabíjačku rozoberať, upravovať, prepichovať alebo skratovať. Nikdy nedovoľte neplozetým osobám nabíjať akumulátory. Nikdy nenabíjajte batérie na extrémne horúcich alebo studených miestach (odporúča sa teplota od 0oC do 450C) ani ich neumiestňujte na priame slnečné svetlo. **US FCC/INDUSTRY CANADA UPOZORNENIE:** Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

**UPOZORNENIE:** Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie. **POZNÁMKA:** Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového a televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

-preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

-zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode.

do iného obvodu, než do ktorého je pripojený prijímač.

O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

